

# Gigaset SL910A

*Das erste Full-Touch-Telefon für zuhause – mit Anrufbeantworter*

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › Kapazitives Full-Touch-Display, 68 x 45 mm (H x B)
- › TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit
- › Einfache Bedienung mit Finger-Tipp
- › Diverse Screensaver einstellbar
- › Dia-Show mit persönlichen Bildern
- › Individuelle Menükonfiguration
- › Adressbuch für bis zu 500 vCards
- › Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- › vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® oder Mini-USB
- › Mobilteil mit Echtmetall-Rahmen



## Leistungsmerkmale

- o Innovatives Bedienkonzept über sensitives Touch-Display
- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
  - brillanter Klang durch separaten großvolumigem Lautsprecher
  - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder Mini-USB (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- o Adressbuch für bis zu 500 Einträge à 8 Rufnummern (vCards)
  - PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Vibrationsalarm

## TFT- Touch-Display

- o 8,1 cm TFT-Farb-Display: 68 x 45 mm (H x B), Auflösung: 320 x 480 Pixel
- o TFT-VA-Display mit perfekter Lesbarkeit
- o Einfache Bedienung per kapazitiver Touch-Technologie: mit „Finger-Tipp / -Wisch“
- o Diverse Screensaver einstellbar (Uhr: mit FW-Update in Q4/2011)
- o Dia-Show mit persönlichen Bildern
- o Individuelle Menükonfiguration:
  - **Ruhedisplay**, frei konfigurierbar
  - Seite 1 = Info-Center:
    - z. B. für Datum, Uhrzeit, wichtige Funktionen
  - Seite 2 = Wahl-Center:
    - z. B. mit Zifferntasten, Adressbuch, Favoriten
  - Seite 3 = Nachrichten-Center:
    - z. B. Anrufliste, Anrufbeantworter, SMS

- o Status-Anzeige mit Direktzugriff auf Funktionseinstellungen:
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Mode ein/aus, Anrufbeantworter, Bluetooth®, etc.
- o Im Gespräch:
  - Anzeigen des Status-Center
  - Touch-Piktogramme für alle Funktionen wie Freisprechen, Stummschaltung, Ziffernblock, Konferenz, etc.
  - Anzeige der Gesprächsdauer
  - Icons mit Namen und Menüführung in verschiedenen Sprachen

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltenteile

## Tastatur

- o Hochwertige Tasten für:
  - Gespräch (Abheben-Taste) grün beleuchtet
  - Auflegen / Trennen (ein / aus) rot beleuchtet
  - Menü-Einstieg und Tastensperre

### Adressbuch- und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 vCards (Name, Vorname, 8 Rufnummern, Geburtstag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- o vCard – Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW), Flash einstellbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o 20 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- o Bilder und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.) downloadbar
- o Vibrationsalarm
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

### Anrufliste

- o Anzeige via „Nachrichten-Center“ im Display mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

### PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook
- o Download von Bildern für Picture-CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Sounds: ca. 3,5 MB (max. 200 Sounds und 240 Bilder)
- o CTI-Unterstützung: Wählen aus Outlook und sprechen am Mobilteil
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

### Weitere Funktionen

- o Organizer:
  - Kalender / Terminplaner
  - Wecker mit Schlummer-Funktion
  - separate Klingelmelodien einstellbar
- o Babyalarm-Funktion
  - an extern, z. B. zum Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil

### SMS-Funktion

(mit FW-Update in Q4 /2011)

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 SMS

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- o Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion mit individuellem Ansage- und Hinweistext (je 170 Sekunden)
- o Standard-Ansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht
- o Einfache Bedienung über Mobilteil
- o „Skip-Funktion“: zurückspringen zum Anfang der Nachricht
- o Akustische Bedienung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o Aufzeichnungsqualität einstellbar:
  - Standard-Qualität: ca. 55 Minuten Aufzeichnung
  - Hohe Qualität: ca. 30 Minuten Aufzeichnung
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Benachrichtigung bei neuen Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum/ Uhrzeit)
- o Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil und Gesprächsannahme
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
- o Basisstation mit LAN-Anschluss für SW-Update

Anschluss a/b (analog)

Einsatz Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards DECT, GAP

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 200 Std.  
(bei aktivierter Displaybeleuchtung ca. 95 Std.)
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Akku: Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh
- o Ladezeit: ca. 4 Std.
- o Abmessungen: 134 x 58 x 16 mm (H x B x T)
- o Gewicht: 160 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 130 g
- o Leistungsaufnahme:
  - Im Bereitschaftszustand: ca. 1,2 W
  - Im Gespräch: ca. 1,3 W
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

### Ladeschale

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 33 x 74 x 57 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 98 g

## Lieferumfang

- o 1 Basis Gigaset SL910A mit:
  - Steckernetzgerät
  - TAE-Kabel
  - LAN-Kabel (nur Übergangsweise; entfällt, wenn FW-Q4 integriert)
- o 1 Mobilteil SL910H mit:
  - Li-Ion-Akku
  - Akku-Deckel
- o 1 Ladeschale, inkl. Netzgerät
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Metall/Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen